高周波位相調整器

SRC-SM-1000DX

形式	SRC-SM-500AX	SRC-SM-500AY	SRC-SM-600AX	SRC-SM-600AY	SRC-SM-1000DX
チャンネル数	入力2ch，出力2ch	入力1ch，出力1ch	入力2ch，出力2ch	入力1ch，出力1ch	入力1ch，出力1ch
入出力コネクタ	SMA-J				
インピーダンス	公称 50Ω				
周波数範囲	上限 1000MHz		上限 1000MHz		使用周波数 324MHz
ＶＳＷＲ	1.2以下（測定周波数571MHz±10MHz）		1.2以下（測定周波数508.9MHz±10MHz）		1.2以下
挿入損失	0.5dB 以下（測定周波数571MHz）		0.5dB 以下（測定周波数508.9MHz）		1dB以下
定格電力	10W		10W		10W
位相設定精度	0.5° 以下（測定周波数571MHz）		0.5° 以下（測定周波数508.9MHz）		0.5° 以下
位相再現性	±1.0° 以下（測定周波数571MHz）		±1.0° 以下（測定周波数508.9MHz）		±1.0° 以下
位相調整	前面パネルのダイヤルにてトロンボーンの長さを調整				
ストローク表示	500mm ストローク量は カウンター・ダイヤルにて表示		600mm ストローク量は カウンター・ダイヤルにて表示		1000mm ストローク量は カウンター・ ダイヤルにて表示
塗装色	ご指定による				
外形寸法	W:482.5mm×H:132.5m×D:250　mm				

日本高周波株式会社
〒226-0011 横浜市緑区中山町1119
電話　045-939-6961
Fax.　045-932-1900
Email　sales@nikoha.co.jp
URL　http://www.nikoha.co.jp