

本同軸切替器は、同軸伝送回路の切替用として使用します。小電力用から大電力用まで各種取り揃えており、高信頼な製品としてNHK殿をはじめ、主要民間放送殿、KDDI殿など各方面よりご好評をいただいております。

パネルマウント型同軸切替器CSA-\*\*D-2015、CSA-\*\*DW-2018は、交換時の作業を容易にし、メンテナンス性の向上を図りました。



CSA-NJ-64R



CSA-20D-64R



CS-152D-2005



CSA-39DW-2018



CSA-77DW-2018



CSA-120D-67D

形式	切替方式	周波数範囲	VSWR	端子間漏洩	許容電力	挿入損失	接栓	切替時間	動作電圧
CSA-NJ-64R	接点式	1~860MHz	1.1以下	60dB以上	200W	0.1dB以下	N-J	0.25秒以下	DC12V または DC24V (指定可能)
CSA-20D-64R					500W		WX-20D		
CSA-39DW-2018					5kW		WX-39D	0.2秒以下	
CSA-77DW-2018		10kW	WX-77D						
CSA-39D-2015		470~770MHz	1.05以下	70dB以上	3kW		WX-39D	1.2秒以下	
CSA-77D-2015					5kW		WX-77D		
CS-152D-2005		1~100MHz	1.2以下		100kW		WX-152D	—	
CSA-39D-76C3	無接点式	70~95MHz	1.05以下	60dB以上	5kW Ave.	WX-39D	1秒以下	AC200V~ AC240V (指定可能)	
CSA-39D-70U		UHFバンド (CH指定)			3kW	WX-39D	3秒以下		
CSA-77D-70U					7.5kW	WX-77D			
CSA-120D-67D					15kW	WX-120D			

注. CSA-39D-76C3は活線切替が可能です。活線切替時の許容電力は、1.25kW Ave.になります。