



## Coaxial switching

## 同軸切替（短波用）

本器は短波送信機の出力を、アンテナまたはダミーロードへ切替えるための大電力用同軸切替器です。2回路2方向への切替が可能であり、電動切替の他に手動切替も可能です。



形式	周波数範囲 (MHz)	VSWR	漏洩 (dB)	挿入損出	許容電力 (kW)	使用同軸管	切替時間	切替時間 駆動電圧
CSA-120DN-706	0~30	1.05	-60	0.1	75	WX-120D	6秒	AC200V
CSA-152D-706					150	WX-152D	10秒	

共通規格 インピーダンス: 50Ω 測定周波数: 2, 15, 30MHz